



# HP USB-C/A universell docka G2

## Universell lösning för äldre och aktuella bärbara datorer

Kom igång med jobbet snabbt med en kabel från dina bärbara USB-A- och USB-C™-kompatibla datorer<sup>1</sup> till dina skärmar, enheter och ditt trådbundna nätverk med den flexibla och kompakta HP USB-C/A-universaldockan G2. Dockan drivs av DisplayLink och är kompatibel med bärbara datorer från HP, Apple®, Dell, Lenovo och mer.<sup>2</sup>



\*Product image may differ from actual product

### Framtidssäkra din maskinpark

Dockan är utformad för universell kompatibilitet och fungerar med bärbara datorer från HP och andra tillverkare med USB-A-, USB-C™- och Thunderbolt™-stöd.<sup>1</sup>

### Enkabelslösning

Lägg till tillbehör och upp till tre 4K-skärmar<sup>3</sup> till dockan. Sedan ansluter du den till den bärbara datorn<sup>1</sup> med en USB-C™-kabel för att komma åt dina enheter och ladda din PC.

### Kompatibilitet bakåt.

Använd den medföljande USB-A-adaptorn för att ansluta din bärbara USB-dator till dockan och kom åt dina tillbehör och upp till två 4K-skärmar.<sup>4</sup> Använd den valfria HP 4,5 mm- och USB-C-dockadaptorn G2<sup>5</sup> för laddning av äldre enheter.

### Hantera din kommersiella HP-park med lätthet

Hjälp IT att skydda och fjärrhantera dina kommersiella bärbara HP-datorer<sup>1</sup> och dockan med avancerade funktioner för nätverkshantering såsom PXE Boot, LAN/WLAN-omkoppling samt WoL och MAC Address Pass-through i alla strömlägen.

# HP USB-C/A universell docka G2

---

**Vi testar – du kopplar av**

Rigorösa tester<sup>2</sup> bidrar till att säkerställa kompatibilitet för bärbara datorer från HP, Apple®, Dell och Lenovo med USB-C™-laddningsportar.<sup>2</sup>

# HP USB-C/A universell docka G2



Produktnummer	5TW13AA
Plattformer som stöds	Kompatibel med HP ProBook 450 G7 bärbar dator; HP ProBook 440 G7 bärbar dator; HP ProBook 430 G7 bärbar dator; HP ZHAN 66 Pro 14 G3 bärbar dator; HP ZHAN 66 Pro 15 G3 bärbar dator; HP ProBook 450 G6 bärbar dator; HP ProBook 440 G6 bärbar dator; HP ProBook 430 G6 bärbar dator; HP ProBook x360 440 G1 bärbar dator; HP ProBook 445R G6 bärbar dator; HP ProBook 455R G6 bärbar dator; HP ProBook 445 G6 bärbar dator; HP ProBook 455 G6 bärbar dator; HP ProBook 470 G5 bärbar dator; HP ProBook 450 G5 bärbar dator; HP ProBook 440 G5 bärbar dator; HP ProBook 430 G5 bärbar dator; HP ProBook 455 G5 bärbar dator; HP ProBook 640 G5 bärbar dator; HP ProBook 650 G5 bärbar dator; HP ProBook 640 G4 bärbar dator; HP ProBook 650 G4 sexkantig bärbar dator; HP ProBook 650 G4 bärbar dator; HP ProBook 645 G4 bärbar dator; HP Pro x2 G12 G2; HP EliteBook 840 G6 bärbar dator – hälsovärdsversion; HP EliteBook 840 G5 bärbar dator – hälsovärdsversion; HP Elite Dragonfly bärbar dator; HP EliteBook x360 1040 G6 bärbar dator; HP EliteBook x360 1030 G4 bärbar dator; HP EliteBook x360 1040 G5 bärbar dator; HP Elite x2 G4; HP EliteBook x360 1030 G2 bärbar dator; HP EliteBook x360 1020 G2 bärbar dator; HP EliteBook x360 830 G6 bärbar dator; HP EliteBook x360 830 G5 bärbar dator; HP EliteBook 830 G6 bärbar dator; HP EliteBook 836 G6 bärbar dator; HP EliteBook 840 G6 bärbar dator; HP EliteBook 850 G6 bärbar dator; HP EliteBook 745 G6 bärbar dator; HP EliteBook 745 G5 bärbar dator; HP EliteBook 755 G5 bärbar dator; HP EliteBook 840 G5 bärbar dator; HP EliteBook 850 G5 bärbar dator; HP EliteBook 840r G4 bärbar dator; HP EliteBook 830 G5 bärbar dator; HP EliteBook 735 G6 bärbar dator; HP EliteBook 735 G5 bärbar dator; HP ZBook 14u G6 mobil arbetsstation; HP ZBook 15u G6 mobil arbetsstation; HP ZBook 15 G6 mobil arbetsstation; HP ZBook 15 G5 mobil arbetsstation; HP ZBook 17 G6 mobil arbetsstation; HP ZBook 17 G5 mobil arbetsstation; HP ZBook 14u G5 mobil arbetsstation; HP ZBook 15u G5 mobil arbetsstation; HP EliteBook 1050 G1 bärbar dator; HP ZBook Studio G5 mobil arbetsstation; HP ZBook x2 G4 delbar arbetsstation; HP ZBook Studio x360 G5 omvandlingsbar arbetsstation; HP Chromebook x360 14 G1; HP Chromebook x360 11 G2 EE; HP Chromebook 14A G5; HP ProBook 430 G4 bärbar dator; HP EliteBook 840 G7 bärbar dator; HP EliteBook 840 G8 bärbar dator; HP EliteBook 850 G7 bärbar dator
UPC-nummer	193905208715
Portar och anslutningar	1 USB Type-C® (framsidan, data-/strömavgång) 2 USB 3.0 (sidan, SS-laddning) 2 USB 3.0 (baksidan, laddning) 2 DisplayPort™ 1 HDMI 2.0 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag (sidan) 1 RJ-45 (baksidan)
Säkerhetshandtering	1 läsplats (sidan, läs säljs separat)
Produktens färg	Svart
Operativsystem som stöds	Windows 7; Windows 10; Chrome™ OS; MacOS; Ubuntu Linux v18.04
Garanti	Ett års begränsad garanti.
Medföljer	HP USB-C/A universell docka G2 Dokumentation
Yttermått (B x D x H)	122 x 122 x 45 mm
Vikt	695 g

# HP USB-C/A universell docka G2

## Fotnoter om meddelandetjänster

<sup>1</sup> För USB-C™-funktioner måste värddatorn stödja DisplayPort™ Alt mode-protokollet genom sin USB-C™-port. Thunderbolt™-kompatibla bärbara datorer fungerar med USB-C™-hastigheter. Laddning och portreplikering stöds av bärbara datorer som har implementerat USB-C™-branschstandard. Strömbrytare för att sätta på eller väcka systemet, Wake-on LAN från S4/S5 och MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 dockningsfunktioner i både påslaget och avstängt tillstånd fungerar endast på bärbara datorer från HP eller som stöds av HP. HP tillhandahåller inte Ethernet- och ljudrutiner för Mac-datorer.

<sup>2</sup> Baseras på HPs interna tester och på utvalda modeller från andra tillverkare än HP med USB-C™-branschstandarder. Vissa Alt mode-funktioner stöds inte, t.ex. strömbrytare, MAC Address Pass-Through, Wake-on LAN och OOB Wake on LAN. Besök HPs support sida för att ta reda på din bärbara HP-dators wattal och portspecifikationer. Besök supportsidan för din bärbara dator från en annan tillverkare för att ta reda på dess wattal och portspecifikationer.

<sup>3</sup> Tre 4K-skärmar stöds endast av bärbara datorer med stöd för Thunderbolt™- eller USB-C™-med-video. Stödjer tre skärmar inklusive den bärbara datorns skärm.

<sup>4</sup> Stöd för två skärmar inbegriper en skärm på den bärbara datorn och en eller två externa skärmar.

<sup>5</sup> Säljs separat.

<sup>6</sup> WMI-installation krävs. Kräver Windows 7 eller Windows 10.

<sup>7</sup> Internetanslutning krävs och säljs separat. Den hanterade datorn måste ha Windows 10.

